

1° Indiquer la tension du parc de batteries.

2° Pour chaque catégorie d'appareil électrique, indiquer :

- la quantité
- la description
- la consommation, soit en Watt soit en Ampère
- l'unité utilisée pour définir la consommation ( Watt ou Ampère )
- la durée d'utilisation

Le résultat du bilan de l'énergie consommée est fourni en Watt-heure (Wh) et Ampère-heure (Ah)

Tension de batterie	12,00
---------------------	-------

	Énergie en Wh	Énergie en Ah
Résultat : énergie consommée	1175,80	97,98

Qte	Description	Consommation Watt	Durée (Heure)	Puissance (Watt)	Énergie (Wh)
1	Feux de nav – mouillage	2,400	8,00	2,40	19,20
1	Eclairage compas	1,000	8,00	1,00	8,00
1					0,00
1	Pompe a eau de mer	20,000	0,50	20,00	10,00
1	Pompe a eau douce	20,000	0,50	20,00	10,00
1	Pompe evacuation	20,000	0,50	20,00	10,00
1	PC – Ecran	50,000	6,00	50,00	300,00
1	Sondeur Echopilot FLS2D	2,400	4,00	2,40	9,60
1	GPS	3,000	12,00	3,00	36,00
1	VHF	2,000	24,00	2,00	48,00
1	BLU	25,000	5,00	25,00	125,00
1	Pilote	60,000	10,00	60,00	600,00
1				0,00	0,00
1				0,00	0,00
1				0,00	0,00
1				0,00	0,00
1				0,00	0,00

Unités:12v  
 Ampère (A) : 183ah  
 Capacité batterie : 183 x 4 = 732ah 1parc  
 Ou 2 parcs de 366ah

1° Indiquer la tension du parc de batteries.

2° Pour chaque catégorie d'appareil électrique, indiquer :

- la quantité
- la description
- la consommation, soit en Watt soit en Ampère
- l'unité utilisée pour définir la consommation ( Watt ou Ampère )
- la durée d'utilisation

Le résultat du bilan de l'énergie consommée est fourni en Watt-heure (Wh) et Ampère-heure (Ah)

Tension de batterie	12,00
---------------------	-------

	Énergie en Wh	Énergie en Ah
Résultat : énergie consommée	1036,80	86,40

Qte	Description	Consommation Watt	Durée (Heure)	Puissance (Watt)	Énergie (Wh)
1	Frigidaire	46,700	12,00	46,70	560,40
1	Gazinière	96,000	2,00	96,00	192,00
5	Liseuses (Chambre av-ar tr-ar ba-tac)	3,000	2,00	15,00	30,00
7	Applique (Chambre av-ar tr-ar ba-cuisine-carré)	3,000	4,00	21,00	84,00
2	Applique (Salle de bain- wc)	3,000	2,00	6,00	12,00
5	Prise 12v (Chambres usb – TaC usb-allume cigare)	1,000	1,00	5,00	5,00
1	Eclairage cockpit	3,000	3,00	3,00	9,00
1	Chauffage	5,000	10,00	5,00	50,00
2	feux de pont	20,000	1,50	40,00	60,00
1	pompe de cale	20,000	1,00	20,00	20,00
1	Feux de hune	1,200	2,00	1,20	2,40
1	Corne de brume	60,000	0,20	60,00	12,00
1				0,00	0,00
1				0,00	0,00
1				0,00	0,00
1				0,00	0,00